

Produktinformation

Sonik Xtractor+ FS 6000 LC

Art-Nr.: 58301 / GTIN: 5055279542152 / Marke: [Sonik](#)



UVP 69,99 EUR

Abverkauf!

48,99 EUR / Stk.

Unser alter Preis ~~69,99 EUR~~ (Du sparst 21,00 EUR)

inkl. 20% USt. zzgl. Versand

🕒 Lieferung **Do. 06. Aug. - Fr. 07. Aug. 2026**

Mehr als 10 Stk. auf Lager



Herstellerartikelnummer (MPN): BC0055

Produktinformation

Die Sonik Xtractor+ FS 6000 LC ist eine kompakte Freilaufrolle, die speziell für das Angeln auf größere Distanzen entwickelt wurde. Durch ihr schlankes Design eignet sie sich perfekt für kompakte Karpfenruten mit einer Testkurve von 3,25 lbs und darüber. Diese Rolle bietet eine ideale Kombination aus Leistungsstärke und Zuverlässigkeit, die für das moderne Karpfenangeln erforderlich ist.

Die Rolle verfügt über eine mikroverstellbare Frontbremse sowie eine unabhängige Freilauf-Hinterbremse, die eine präzise Kontrolle sowohl beim Drillen als auch im Freilaufmodus ermöglicht. Der schwimmende Rotor-Leitbügel und der überdimensionierte, verdrehungsfreie Schnurroller sorgen für eine optimale und knotensichere Schnurverlegung.

Das kompakte Design umfasst eine schlanke, matt-schwarze Graphitkonstruktion mit einem ergonomischen, schwarzen Silk-Griff mit Soft-Touch-Gummierung. Die Spule bietet zwei federbelastete Schnurclips für eine sichere Fixierung. Die großzügige Schnurfassung ermöglicht die Aufnahme von bis zu 400m Monofilament mit einem Durchmesser von 0,35mm, was die Rolle ideal für Long-Cast-Techniken macht.

Eigenschaften:

- Kompakte Long-Cast-Freilaufrolle, ideal für kompakte Karpfenruten
 - Mikroverstellbare Frontbremse für präzise Kontrolle
 - Gewicht: 545g
 - Schnurfassung: 0,30mm-465m / 0,35mm-400m
 - Unabhängige Freilauf-Hinterbremse
 - Schwimmender Rotor-Leitbügel für knotensichere Schnurführung
 - Ergonomischer Silk-Schwarz-Griff mit Soft-Touch-Gummierung
 - Doppelter, federbelasteter Schnurclip
 - Graphitgehäuse und Rotor in mattem Schwarz
 - Überdimensionierter, verdrehungsfreier Schnurroller
 - Übersetzung: 5.1:1
 - Kugellager: 5+1
-